YOSHIDA

RoHS対応については、お問合わせ下さい。

PLC変換アダプタ
PS-TOEXシリーズ

EX500/PC150 シリーズ対応（東芝製）

PLC リニューアル工事の作業工数を1/5 に削減できます。

特　長

- 異なる PLC メーカーへの変換も可能です。
- 16 点、32 点のそれぞれのカードに対応します。
- リレー（出力用）、フォトカプラ（入力用）搭載タイプを使用すれば、新設 PLC を DC24V仕様に統一することができます。
- 新設の PLC との接続ケーブルも準備しております。
  （コネクタ接続、端子台接続など各種仕様に対応）
- 設置スペースがない時に便利な取付マウントの製作も可能です。



変換ケーブルは各種仕様に対応しています。

I/Oチェックが不要になります。

吉田電機工業株式会社
YOSHIDA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.

ご注文に際して

PS-TOEX　1　-　PH1　-　CM　F　2

基本形式

I/O 点数
1：16 点用
2：32 点用

回路仕様
無記入：直結
PH1　：電圧変換タイプ入力用(AC100/110V)
PH2　：電圧変換タイプ入力用(AC200/220V)
RY1　：電圧変換タイプ出力用
RY2　：電圧変換タイプ出力用(独立コモン)
TR1　：電圧変換タイプ出力用(SSR)

コーティング仕様
無記入：1 回塗り
2　：2 回塗り

F：部品面のみ
R：ハンダ面のみ
W：両面

無記入：基板コーティングなし
CM　：基板コーティングあり

外形寸法

16点 PS-TOEX1タイプ



32点 PS-TOEX2タイプ



※本製品には既設PLC端子台は付属していません。　※回路構成など詳細については別紙にてご確認ください。

アクセサリー

取付マウント



●新設PLCの別置スペースがない場合に便利です。
（既設PLCの設置面積に収まります。）

●上段側は開閉可能のため、工事やメンテナンスなどがスムーズに行えます。

●既設ベースユニットの取付穴をそのまま流用できます。

安全に関するご注意

●表示された正しい電圧・電流でお使いください。
●当社製品は人命にかかわるような状況の下で使用される機器に用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。特殊用途をご検討の際には、お問い合わせください。
●万一、故障することにより人命にかかわるような重要な設備及び重大な損失の発生が予想される設備への適用に際しては、重大事故にならないよう安全装置を設置してください。
●本製品に対して改造などはしないでください。

仕様、その他記載内容は予告無しに変更する場合があります。

吉田電機工業株式会社
YOSHIDA ELECTRIC INDUSTRY CO.,LTD.
http://www.yoshida-elec.com
本　社／〒607-8301　京都市山科区西野山百々町100　TEL.(075)581-7175　FAX.(075)593-9447

近　　畿　〒607-8232　京都市山科区勧修寺福岡町270
TEL.(075) 581-7175　FAX.(075) 593-9447
東　　京　〒105-0004　東京都港区新橋5-20-3 新橋STビル 4F
TEL.(03) 3434-8986　FAX.(03) 3434-8988
名 古 屋　〒466-0015　名古屋市昭和区御器所通2-6 サンダイヤルビル 1F
TEL.(052) 853-7251　FAX.(052) 853-7253
北 九 州　〒802-0011　北九州市小倉北区重住3-1-20
TEL.(093) 922-1346　FAX.(093) 922-1373
技術サポート　TEL.(075) 594-0199　FAX.(075) 581-4196　support@yoshida-elec.com

Ver 1.1
2012.02.1.5KK-1